



EI 150NC (Noyau 50 x 90mm) 0,6W/Kg (M6X). Cale entrefer: 0,25mm

**Chaque secondaire bobiné 2 fils en main**

**Câblage des secondaires :**

HP-: A, HP+: F

8 Ohms, straps:

A D

C F

B E

16 Ohms straps:

B D

C E

TRS1 Transformateur de sortie SE.

Ia <= 200mA

6000 Ohms/8 et 16 Ohms.

30Hz/50Khz -1dB @100Watts.

LP/LL : 25H/11mH //700pF

Copyright Yves Monmagnon. Mars 2008