



2 x V38 sans entrefer

**Chaque secondaire de 31 tours bobiné 2 fils en main  
Spiraler si nécessaire pour occuper toute la largeur**

**Câblage des secondaires :**  
 HP-: A, HP+: F  
 4 Ohms, straps:  
 A D  
 C F  
 B E  
 8 Ohms straps:  
 B D  
 C E

TRS10 Transformateur de sortie PP.  
 Ia <= 150mA. R.pri: 60 + 60 Ohms  
 6600 Ohms/4 et 8 Ohms.  
 30Hz/35Khz -1dB @40Watts.  
 LP/LL : 110H/8mH //350pF

Copyright Yves Monmagnon. Mai 2008