


EI 126-50 (Noyau 42 x 50mm) 0,6W/Kg (M6X). Croisées.

Spiraler si nécessaire pour occuper toute la largeur

Disposition des cosses



TRS14 Transformateur de sortie PP.
 $I_a \leq 150\text{mA}$, R pri: 50+50 Ohms
 Z pri: 4500 Ohms P à P, Ecrans 33%
 Z sec: 6 Ohms.
 25Hz/60Khz -1dB @70Watts.
 LP/LL : 200H/6.5mH //300pF

Copyright Yves Monmagnon. Sept. 2008