



EI 108-50 (Noyau 36 x 50mm) 0,6W/Kg (M6X). Croisées.

Chaque secondaire bobiné 2 fils en main

Spiraler si nécessaire pour occuper toute la largeur

Câblage des secondaires :

HP-: A, HP+: F

4 Ohms, straps:

A D

C F

B E

8 Ohms straps:

B D

C E

TRS2 Transformateur de sortie PP.

Ia <= 60mA

9000 Ohms/4 et 8 Ohms.

30Hz/50Khz -1dB @50Watts.

LP/LL : 230H/8mH //350pF

Copyleft Yves Monmagnon. Mars 2008