






DA129 Transformateur de sortie. SE ou PP.
 $I_a \leq 60\text{mA}$. Rpri 180 Ohms
 4000 Ohms/ 6 Ohms.
 30Hz/50Khz -1dB @4Watts(SE) 16Watts(PP).
 LP/LL : 14H/4mH //350pF(SE)
 LP/LL : 100H/4mH //350pF(PP)
 Copyleft Yves Monmagnon. Mai 2008



Spiraler si nécessaire pour occuper toute la largeur



EI 84-28 (Noyau 28 x 28mm) 0,6W/Kg (M6X)
 SE : Entrefer 0,15 mm (cale 0,07mm).
 PP: Tôles croisées



Disposition des cosses