



La numérotation des sorties
correspond à l'ordre du bobinage.

DA124 Transformateur de sortie SE 7000 Ohms/4 x 1 Ohms.
Ia0: <= 120 mA, Rpri: 65 Ohms, Rsec: 4 x 0,15 Ohms.
20W :25Hz/70Khz @-1dB.
LP/LL//Cshunt : 30H/14mH //350pF. Pertes < 0,2dB (5%)
Copyleft Yves Monmagnon. Mars 2012

Document provisoire